

## Control & Sensing Products for HVAC-R

### Potansiyometreler

### ACP Serisi

### Duvar Tipi Potansiyometre



ACP serisi potansiyometreler 0-10K / 0-220K potansiyometre ile kontrol edilen fan, motor, ısıtıcı, ddc gibi cihazlar için tasarlanmıştır. ACP serisi potansiyometreler frekans invertörleri, fan hız anahtarlarının kontrolünü uzak bir noktadan kontrol edilmesi istenilen uygulamalarda kullanılmaktadır.

- ❖ Şık tasarım
- ❖ Oransal Direnç Çıkışı
- ❖ Kolay kullanım
- ❖ Kompakt tasarım
- ❖ Kolay mekanik montaj
- ❖ Harici Aç/Kapat Anahtarı

Teknik Veriler		
Elektriksel Veriler	Besleme	24 VAC
	Güç Tüketimi	1 VA
	Bağlantı	Terminal Klemens 1.5 mm <sup>2</sup>
Çevresel Özellik Verileri	Çalışma Depolama Sıcaklığı	0... +40°C / -25... +70°C (Buzlanma ve yoğuşma olmadan)
	Bağıl Nem	0...90 %RH (Buzlanma ve yoğuşma olmadan)
	Yükseklik	Maks. 2000 m
<b>Yanıcı ve aşındırıcı bulunmayan ortamlarda çalışır.</b>		
Fonksiyonlar	Kontrol Çıkışı	ACP.1.10K Oransal Direnç ACP.1.220K Oransal Direnç
Ölçümler	Boyutlar	B100xE100xY56 mm
	Ağırlık	130 gr
Güvenlik Verileri	Koruma Derecesi	IP 20
	Sertifikalandırma EN	EN 60529

### Sipariş Kodu:

ACP.1.10K 0-10K Potansiyometre  
ACP.1.220K 0-220K Potansiyometre